

Mikromarc funktionstest-konfigurering inst/uppgradering		
Sign:	Datum:	
<i>Installera allt, och se till att det fungerar. Allra sist, starta om server resp klienter och checka av listan.</i>		
OK	Åtgärd	Kommentar
Server		
	Alla inblandade tjänster går igång	Start -> Kör -> services.msc. Om följande tjänster finns, kontrollera att dom är igång och inställda på automatisk uppstart: Adaptive Server Anywhere - MM_BIBLIOTEK, World Wide Web Publishing (IIS), Mikromarc 2 Z 39.50 server, MMSCServer samt Mikromarc 2 E-post server.
	Mikromarc skall ej stoppas vid utloggning	Start -> Kör -> services.msc. Dubbelklicka på tjänsten "Adaptive Server Anywhere - MM_BIBLIOTEK". Fliken "Login/Inloggning". Se till att rutan "Allow service to interact with desktop/Tillåt att tjänsten fungerar interaktivt med skrivbordet" inte är ikryssad. Om den är tom, så behöver man inte vara rädd att Mikromarc-databasen skall stängas ner vid utloggning av servern.
	Websök fungerar, från annan dator	http://<serverns ipadress>/Mikromarc
	Backup fungerar	Starta från Schemaläggaren
	Backuploggen mailas	Starta från Schemaläggaren
	MMLoanstat fungerar	http://<serverns ipadress>/Mikromarc/mmloanstat
Klienter		
	Klienter fungerar efter omstart	Starta om klient, logga in med användarens konto.
	Clip2mm fungerar, går att stänga	c:\clip2mm21\clip2mm21.exe. Starta och stäng.
	Skapa post, sök fram i Websök	Starta MM2 Katalog. Vid nyinstallation, ange användare "dba" och lösenord "sql". Klicka på "Ändra enhet", expandera "Detta bibliotek", markera den enhet där licenserna är installerade, klicka "Inloggning". Klicka på ikonen "Katalog". Maximera vid behov fönstret "Huvudkatalog". Fliken "Editor", under ikonraden, i katalogiseringsfältet: Högerklicka och välj "Editor inställningar". Se till att radioknapparna "Enkla ledtexter" och "Bägge" är markerade. Klicka "OK". Klicka på ikonen för "Skapa ny post (Ctrl+N)". Klicka "OK" för att skapa en monografipost. Skriv in något ord i fältet "Huvudtitel" med marc-tag 245. Klicka på ikonen "Spara ändringar (Ctrl+S)". Om allt fungerar, avsluta med att klicka på ikonen "Gallra eller ta bort posten (F7)". Välj "Ta bort fysiskt", klicka "OK". Stäng ner MM2 Katalogisering.
	Kategori är ställd på *592	Start -> Program -> Mikromarc 2 -> MM2 Katalog, Ikonen "Huvudkatalog". Klicka på ikonen "Hämta extern Marc-post (Ctrl+F9)". Se till att "Clip2mm21" är markerad. Klicka på ikonen "Konfigurera". Fliken "Konvertering". Rutan "Skapa kategorier" skall vara förbockad och kategori 592 angivet.
	Streckkodsläsare fungerar	Testa någon funktion i systemet som inbegriper användandet av streckkodsläsare.
	Utskrifter fungerar	Testa utskrift av kvitto i utlån, samt en lista i katalogen.